

GIGABYTE B650 AERO G Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B650 AERO G

Nombre del producto : B650 AERO G Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

B650 AERO G Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B650 AERO G Placa base - Compatible con procesadores AMD Ryzen serie 9000, hasta 8000 MHz DDR5 (OC), 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WIFI 6E, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión de DisplayPort	1.4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Entrada de línea	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Micrófono, jack de entrada	✓
		Puerto de salida S/PDIF	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Conector para antena WiFi-AP	2
Memoria		Conexión	
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Ethernet	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wifi *	✓
Canales de memoria	Doble canal	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Velocidades de reloj de memoria soportadas	8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz		
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	8000 MHz	Modelo de controlador WLAN	RZ616
Memoria interna máxima *	256 GB	Bluetooth	✓
Memoria sin buffer	✓	Versión de Bluetooth	5.2
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD B650
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Color del producto	Negro
Número de HDDs soportados	4	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Noise, Temperatura, Tensión, Water cooling
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Componente para *	PC
Compatibilidad con RAID	✓	Factor de forma *	ATX
Niveles RAID	0, 1, 10	Familia del chipset *	AMD
Gráficos		Alimentación	ATX
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles		
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		
Soporte de gráficos discretos	✓		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	2
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1	Número de ranuras M.2 (M)	3
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	25110
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	BIOS	
Conector TPM	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Cabecera de puerto serie	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector eléctrico de 12 V	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para bombas de agua	3	Jumper Clear CMOS	✓
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	China
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Batería	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Número de puertos HDMI *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Versión HDMI	2.1	Tipo de batería	CR2032
Cantidad de DisplayPorts	1	Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,49 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331848972



0889523033708



889523033708

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.