


ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1500-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME A520M-K

ASUS PRIME A520M-K. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Puerto de ratón PS/2	1
Memoria tipos de memoria compatibles * DDR4-SDRAM Número de ranuras de memoria * 2 Tipo de ranuras de memoria DIMM Canales de memoria Doble canal Compatibilidad de ECC ECC Velocidades de reloj de memoria soportadas 2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz Memoria interna máxima * 64 GB Memoria sin buffer ✓		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Reguladores del almacenaje		Número de puertos HDMI *	1
		Versión HDMI	2.1
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas		Salidas para auriculares	3
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *		Micrófono, jack de entrada	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles		Conector USB	USB tipo A
Compatibilidad con RAID		Conexión	
Niveles RAID		Ethernet	✓
Gráficos		Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Soporte para proceso paralelo *		Conexión de redes	✓
Interno I/O		Wifi *	✗
		Características	
USB 2.0, conectores *	2	Chipset *	AMD A520
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Chip de sonido	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Número de conectores SATA III *	4	Canales de salida de audio *	7.1 canales
S/PDIF, conector de salida	✓	Componente para *	PC
Conector de audio en panel frontal	✓	Factor de forma *	micro ATX
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Familia del chipset *	AMD
Número de conectores de poder EATX	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
		Ranuras de expansión	
		PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
		PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
		Número de ranuras M.2 (M)	1

Interno I/O		BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores COM	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
		Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	221 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA



4718017826921

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.